



GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ
TD

TD500.4DSP

[Geri](#)

- Yüksek Çözünürlük
- Manuel
- Yazılım



Stereo Modu
4 ohm 500W x 4 köprü modu
8 ohm 1000W x 2
24 bit
DSP İşleme

TD500.4DSP	
Stereo Modu (Her İki Kanal Sürücüsü)	4 ohm (RMS) 500W x 4 / 8 ohm (RMS) 250W x 4
Köprü Mono Modu Giriş Hassasiyeti (Sınır Kapalı)	8 ohm (RMS) 1000W x 2
Giriş Hassasiyeti	0,9-1,1V (0+/-1dBv)
Giriş Empedansı	20k ohm dengeli veya 10k ohm dengesiz
Frekans tepkisi	20Hz ~ 20KHz (+0/-1dB) (10dB Nominal Çıkış Gücünde 8 ohm)
Gerilim Kazanımı	34+/- 0,5dB
THD+N (Ref.1K 1/8 Nominal Güç, A Ağırlıklı)	<%0,15
S/N oranı (Ref. Nominal Güç, A Ağırlıklı)	>95dB
Çapraz Konuşma (Nominal Gücün Altında)	>50dB
Sönümlleme Faktörü (1K 8 ohm)	>180
Güç kaynağı	Anahtarlama Gücü Sınıfı D

[Geri](#)

