

T-FBK 4



- Kanal Başına 24 Programlanabilir Filtre
- Çift Bağımsız Kanal İşleme
- Canlı ve Sabit Filtre Modları
- Otomatik Canlı Filtre Çözümü
- 2 * 1 giriş Kanal Ölçümü
- Kanal başına 24 LED Filtre Ölçümü
- 2 * XLR ve 2 x TRS Elektronik Dengeli Giriş ve Çıkışlar
- Arka Panel Kilitleme Anahtarı



Teknik Özellikler

Model	T-FBK 4
Analog Girişler	
2 x dişi XLR ve 2 x 1/4 "TRS	Elektronik Dengeli / Dengesiz, RF filtre baskılayıcı
Giriş empedansı	30k ohm Dengeli / 15k ohm Dengesiz
Maksimum Giriş seviyesi	+20,5 dBu
Analog Çıkışlar	
2 x erkek XLR ve 2 x 1/4 "TRS	Elektronik Dengeli / Dengesiz, RF filtre baskılayıcı
Çıkış empedansı	100 Ohm Dengeli / 50 Ohm Dengesiz
Maksimum çıkış seviyesi	+14,5 dBu
AID Performansı	
Dinamik Aralık	114 dB, A ağırlıklı
AID Dönüşümü	24 bit
D / A Performansı	
Dinamik Aralık 100 dB, A ağırlıklı	100 dB, A ağırlıklı
D / A Dönüşüm 24 bit	24 bit
Sistem Performansı	
Aynı Oran	48 kHz
Dinamik Aralık	100 dB, A ağırlıklı
THD +% N	% 0,01, 1kHz
S / N Oranı	100 dB, A ağırlıklı
Frekans Tepkisi	20 Hz ile 20 kHz, +/- 0.5 dB
Inter kanalı Diyafoni	100 dB, A ağırlıklı
Girişten Çıkışa Diyafoni	100 dB, A ağırlıklı
Çalışma gerilimi	230 VAC 50/60 Hz 115 VAC 50/60 Hz
Güç tüketimi	15W
Fiziksel	
Boyut	483 x 195 x 44 mm
Net ağırlık	3.1kg

Bağlantılar

